

ABO – CENTER

V/ Henriksens Elektronik

Rep.tips BeoMaster 2000

Fejl	Løsning
Brummer i lyden	C66 10 μ F dør
Ingen lyd ud af højttalerne	Balancepotmeter afbrudt
Periodisk tavs ved betjening af volumen	Forkert strøm i pære, eller 5R3 33 Ω er vokset
Tænder og går i st. by	C66 defekt

ABO – CENTER

V/ Henriksens Elektronik

Tekniske data BeoMaster 2000

TYPE:

TYPE 290X, 1976 - 1980

Specifications	
Power output at specified	2x30 watts / 4ohms
Distortion 1000 Hz RMS	2x20 watts / 8ohms
Music power	2x50 watts / 4ohms 2x30 watts / 8ohms
Speaker impedance	4 ohms
Harmonic distortion 1000 Hz 50 mV DIN 45,500	<0,07%
Intermodulation DIN 45,500	<0,13%
Bass control at 40Hz	+/- 18dB
Treble control at 12,500Hz	+/- 15dB
FM range	87,5-104 MHz
Power supply	110-130-220-240 V
Power consumption	25-185 watts
Dimensions WxHxD	62x6x25cm
Weight	7,6kg
RIAA amplifier	Built-in
Connections:	
Speakers	2 sets
Tape	DIN
Headphone	Jack
Phono	DIN